

Kit con petaca y micrófono diadema y receptor VHF de 1 canal. RL-600



Referencia: RL-600

Código: 20363821

Código EAN: 8429898029184



Características principales

- Receptor UHF PLL Diversity de 1 canal.
- Indicador de señal antena A y B y de audio.
- Dimensiones: 235(An) x 44(Al) x 118(P) mm.
- Micrófono de diadema Cardiode con petaca con Indicador de batería baja y encendido.
- Control de Ganancia(sensibilidad),
- Alimentación: 2 pilas de tipo AA.
- Dimensiones: 63(An) x 85(Al) x 23(P) mm.

Información adicional

- Kit con 1 petaca y micrófono diadema y receptor UHF de 1 canal.
- Receptor UHF PLL Diversity.
- Indicador de señal antena A/B y de audio.
- Auto mute con reducción de ruido. Alimentador incluido.
- Dimensiones: 235(An) x 44(Al) x 118(P) mm.
- 1 Micrófono de diadema Cardiode con petaca.
- Respuesta en frecuencia: 20Hz, 60Hz.
- Impedancia nominal 680 Ohms.
- Conector Mini XLR (3 pines, hembra).
- Accesorio suministrado: Espuma antiviento.
- Nivel de entrada de audio max.: 0 dBV ~ +20 dBV.
- Rango de ajuste de ganancia: 30 dB.
- Peso: 80 g sin baterías, 2 baterías alcalinas AA.
- Duración aproximada de 8 horas(pilas alcalinas).
- Dimensiones : 65(An) x 85(Al) x 23(P) mm.

Accesorios

- Micrófono de condensador tipo "Lavalier". L-16
- Cable de interconexión de 1 metro JACK macho / RCA macho. JACK-M/RCA-M
- Cable de interconexión de 1 metro JACK macho / JACK macho.
- Cable de interconexión de 1 metro JACK macho / XLR macho. JACK-M/XLR-M

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/rl-600>