

Amplificador de sobremesa de 480W r.m.s. PAM-480A



Referencia: PAM-480A

Código: 20310480

Código EAN:



Características principales

- 6 entradas balanceadas de ganancia variable.
- Selector de 5 zonas.
- Entrada para control remoto mediante RM-05.
- Salidas a línea 70-100V.
- Dimensiones: 420(An) x 132(Al) x 360(P) mm.

Información adicional

- Amplificador de sobremesa de 480W r.m.s, adaptable a rack 19".
- 2 compartimentos para fuentes musicales.
- 6 entradas balanceadas tipo XLR de ganancia variable.
- Generador de preaviso de 4 tonos.
- Prioridad de mensaje en entradas 1 y 2.
- Controles de tono graves y agudos: ± 12 dB.
- Ecuador de 3 bandas por entrada.
- Selector de alimentación "phantom" por entrada.
- Selector de 5 zonas.
- Entrada para control remoto mediante RM-05.
- Entrada amplificador y "link" y salida de preamplificador.
- Salida de línea 70-100V.
- Respuesta en frecuencia: 80Hz a 20KHz.
- Relación Señal/Ruido: >88 dB.
- Distorsión armónica total: $<0,5\%$.
- Alimentación exclusiva a 220 V/50Hz.
- Dimensiones: 420(An) x 132(Al) x 360(P) mm.

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/pam-480a>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es