

Matriz de conmutación de audio 8E/8S. PX-8000



Referencia: PX-8000

Código: 20348000

Código EAN:



Características principales

- Display indicador de canal audio seleccionado.
- 8 entradas de activación de mensaje grabado.
- 8 entradas audio y salidas de audio independientes.
- Hasta 8 zonas, con amplificadores independientes.
- Dimensiones: 482(An) x 132(Al) x 280(P) mm.

Información adicional

- Display indicador de canal audio seleccionado.
- 8 entradas de activación de mensaje grabado.
- 8 entradas audio estéreo.
- 8 salidas de audio independientes.
- Ajuste de ganancia para cada entrada / salida.
- Control de tono entrada / salida graves y agudos: ± 12 dB.
- Hasta 4 pupitres selectores RM-8000.
- Orden de prioridades: Paging MIC > DRP > RM1 > RM2> RM3> RM4 > LM-8000 > Main BGM.
- Interface serie(RS422) -Velocidad 9600bps.
- Distancia máxima 300m (UTP CAT5).
- Temp. de funcionamiento -10°C ~ +40°C.
- Alimentación 220-240VAC;50Hz.
- Consumo 60 vatios.
- Peso PX-8000 7,5kg.
- Hasta 8 zonas, con amplificadores independientes.
- 1 selector de canal remoto por zona(LM-8000).
- Dimensiones: 482(An) x 132(Al) x 280(P) mm (3U).

Accesorios

- Amplificador Clase D de 120W r.m.s. DA-120
- Micrófono unidireccional exclusivo para matriz PX-8000. RM-8000
- Amplificador de 4X300W r.m.s. DPA-430H
- Controlador remoto para matriz PX-8000. LM-8000

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/px-8000>