Monitor para instalador TEST-FULL analógico / IP HDMI

Referencia: TEST-FULL
Código: 31690999
Código EAN: 8429898018461



Características principales

- Monitor de test analógico e IP
- Compatible con cámaras analógicas de alta resolución 1080p
- (AHD, CVI, TVI) y CVBS.
- Compatible con cámaras IP hasta 4K
- Pantalla táctil de 7" con resolución 1280 x 800
- Control de cámaras mediante UTC
- Entrada / Salida HDMI
- Autodetección de cámaras IP
- Puerto PoE incorporado
- Comprobación de cables
- Batería con duración de 10h con uso normal

Información adicional

Señal	Sistema NTSC / PAL (selección automática)
Pantalla	Nueva pantalla táctil IPS de 7 pulgadas, resolución 1280*800
Tipo de cámara IP	4K, H264, H265, Onvif, Onvif PTZ, ACTi, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision, DS-2CD864-E13, Samsung SNZ-5200, Honeywell HICC-2300T
Prueba de vídeo	Visualización automática del vídeo, creación de un informe de prueba
Herramienta de prueba de Hikvision	Pulsando una sola tecla para activar la visión de cámara, se puede modificar el nombre de usuario, la contraseña y los parámetros IP.
Herramienta de prueba Dahua	Prueba de cámara Dahua, modificar el nombre de usuario, contraseña y parámetros IP
Prueba de red	Servidor FTP, dirección IP estática, DHCP, prueba simultánea de cámaras IP de diferentes segmentos, Red pruebas de ancho de banda, descubrimiento de IP
Aplicaciones de cámaras IP	Soporte de software de gestión de vídeo para ver la imagen de la cámara IP, como Hikvision ivms-4500, Dahua, gDMSS HD Lite
RTSP	Soporta RTSP para ver la imagen de la cámara IP
Ajuste del LCD	Brillo, contraste y color de la pantalla LCD ajustables
entrada HDMI	Entrada HDMI de 1 canal, compatible con 1080P
Salida de señal HDMI	Salida HDMI de 1 canal, compatible con 1080P
Puerto de red	Ajuste automático de 10/100/1000M, RJ45
Wifi	Wifi disponible, velocidades de 150Mbps, recepción de imagen de la cámara inalámbrica, etc. Punto de acceso wifi.
Salida PoE	Fuente de alimentación PoE de 24W para cámaras IP
Entrada / salida de vídeo	Entrada BNC de 1 canal y salida en bucle BNC de 1 canal
Modo de salida de vídeo	1,0 Vp-p
Prueba de bucle CVBS	El tester envía y recibe la señal del generador de barras de color para comprobar el cable BNC.
Adaptador de corriente	Alimentación de entrada 5V DC, 2A
Potencia de salida	12V DC, 2A de alimentación de salida para la cámara
Entrada de audio	Entrada de señal de audio de 1 canal para probar el dispositivo de captación, salida de señal de audio de 1 canal para conectar los auriculares.
Salida USB	Salida USB 5V 2A al teléfono móvil
Comunicación	RS485
Velocidad de transmisión	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps
Funciones de ahorro de energía	Modo de reposo, Indicador de nivel de batería

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/test-full

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es

Escaneo de direcciones PTZ	Búsqueda de direcciones PTZ locales a través de cables de datos

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/test-full

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es