

Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s. PAM-120A

Referencia: PAM-120A

Código: 20310121

Código EAN:



Características principales

- 6 entradas balanceadas de ganancia variable.
- Selector de 5 zonas.
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Salidas a línea 70-100V.
- Dimensiones: 420(An) x 132(Al) x 360(P) mm.

Características adicionales

- Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s, adaptable a rack 19".
- 2 compartimentos para fuentes musicales.
- 6 entradas balanceadas de ganancia variable.
- Generador de preaviso de 4 tonos.
- Prioridad de mensaje en entradas 1 y 2.
- Controles de tono graves y agudos: ± 12 dB.
- Ecualizador de 3 bandas por entrada.
- Selector de alimentación "phantom" por entrada.
- Selector de 5 zonas.
- Entrada amplificador y "link" y salida de preamplificador.
- Salida de línea 70-100V.
- Respuesta en frecuencia: 80Hz a 20KHz.
- Relación Señal/Ruido: >90 dB.
- Distorsión armónica total: $<1\%$.
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Alimentación 220 V/50Hz.
- Dimensiones: 420(An) x 132(Al) x 360(P) mm.

Accesorios

- Módulo lector de discos/ USB y sintonizador. PAM-MPM4
- Micrófono de sobremesa con base. RM-01
- Pareja de aletas para rack 19" (3U). SOB-19

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/amplificador-de-sobremesa-de-120w-r-m-s-pam-120a>