Domo PTZ-30X2IPT con sistema AUTO TRACKING

Referencia: PTZ-30X2IPT
Código: 31612355
Código EAN:

Características principales

- Domo PTZ de 2Mpx con sistema AUTOTRACKING
- Sensor de 1/2,8" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo Onvif
- Zoom óptico x30 (4,5 a 135mm)
- Iluminación infrarroja con alcance de 200m (10 leds)
- Sistema de seguimiento inteligente
- Zonas de privacidad dinámicas
- Video análisis integrado
- Inyector PoE incluido

Información adicional

Cámara

Sensor de imagen	1/2,8" Sony CMOS
Píxels efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Shutter electrónico	Auto / Manual 1/5 - 1/20.000s
Iluminación mínima	Color 0,01lux (F1.2 AGC ON)
Relación S/R	55dB
Distancia IR	Smart IR hasta 200m
Control IR	Auto / Manual
Leds IR	10

Óptica

Distancia focal	4,5 -135mm
Apertura máxima	F1,6 - F4,4
Ángulo de visión	H59,8º - 2,3º
Zoom óptico	30x

PTZ

Desplazamiento H / V	0-360 / -10 / 90
Velocidad de giro manual	0 -180º/s (H) - 0 - 90º/s (V)
Velocidad entre presets	180º/s (H) - 90º/s (V)
Presets	400
Modos PTZ	6 track, 12 Tour, 12 Scan
Acción Power Up	Sí
Autotracking	Sí

Vídeo

Compresión	H265 / H264 / MJPEG
Bitrate	CBR / VBR
Día / Noche	AUTO / Color / b/n
Mejora de imagen	BLC / HLC / WDR (120dB)
Balance de blanco	AUTO / Tougsteno / sombra / manual / Florescente
Control de ganancia	Auto / Manual
Reducción de ruido	2D / 3D
Zoom digital	16x
Detección de movimiento	Sí

Red

Ethernet	RJ45 10/100
Protocolos	IPv4/IPv6, 802.1x, http, https, tcp/ip, udp/ip, rtsp, dhcp, ntp, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, APR, SNMP
Compatibilidad	ONVIF, CGI
Conexiones simultáneas	10 usuarios

Interface

Ethernet	RJ45 10/100
Audio	1 entrada / salida RCA
Alarmas	7 entradas / 2 salidas
Salida BNC	Sí
Botón reset	Sí
Dimensiones	Ø 226 × 328 mm

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/ptz-30x2ipt

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/ptz-30x2ipt

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es