

Referencia: SH-02PLL
Código: 10908001
Código EAN: 8429898028408



Características principales

- Punto de llamada esclavo de superficie.
- Secundario para la conexión pulsador de llamada PLL-02
- Conector RJ11
- Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 30(P) mm.
- Montaje mural o sobre caja universal

Información adicional

- Punto de llamada esclavo, instalación en superficie.
- Secundario para la conexión pulsador de llamada.
- Conector RJ11 para pulsador de pera. PLL-02.
- Pulsador de llamada, botón ROJO de llamada de 25mm diámetro.
- Conexiones: Llamada(I), Led(L), GND(-) (Conector rápido sin tornillo).
- LED Rojo tranquilizador.
- Montaje de superficie mural o sobre caja universal.
- Entrada para pera de tipo RJ11. RJ11-M/2RJ11-H.
- Material Plástico ABS, desinfectable e ignífugo.
- Color Blanco.
- Dimensiones 86(An) x 86(Al) x 30(P) mm.

Accesorios

- Secundario de habitación SH-1015 con audio y pantalla táctil 10".
- Pulsador de llamada tipo pera PLL-02
- Caja de instalación en superficie RC-1015

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/sh-02pll>