

Emisor decodificador para buscapersonas RFTX14E.



Referencia: RFTX14E

Código: 10970114

Código EAN: 8429898028712



Características principales

- Emisor decodificador para buscapersonas RFTX14E.
- Se interconecta al Equipo de Hospital S7000, S6000, S8000 y S1000.
- 1,5 vatios de potencia antena incluida.

Información adicional

- Emisor decodificador para buscapersonas RFTX14E.
- Diseñado específicamente para el envío de mensajes al receptores buscapersonas PG-M4LL, dispondrá de una herramienta fundamental para mantener a su personal informado de lo que ocurre en su entorno de trabajo, ya sea hospitalario, industrial, hostelero o geriátrico.
- Sintetizado en frecuencia y potencia hasta 5W en UHF.
- Ciclo de Trabajo continuado del 100%.
- Protocolos TAP, ESPA 444, MEP y MSP, Rs232.
- 7 Entradas de Contacto Programables.
- Soporta todos los tipos de receptor alfanumérico POCSAG del mercado.
- Fácil configuración por puerto serie.
- Peso 650g. Montaje sobremesa o pared.
- Dimensiones: 105(An) x 65(Al) x 175(P) mm.
- Requiere programación en fábrica PROG-01.
- Indicadores Encendido, antena y transmisión.
- Rendimiento de radio (Radio PLL sintetizado).
- Rango de Frecuencia 430-470MHz.
- Estabilidad de Frecuencia +/- 2.5 ppm -20°C to + 60°C.
- Potencia de salida Mas de 5W.
- Ciclo de trabajo Hasta 100%.
- Impedancia normal 50,.
- Espacios entre canales 12.5/20/25kHz.
- Protección contra la desconexión de la antena (VSWR).
- Opciones de antena Cable para UHF independiente de 4 m.
- Temperatura de funcionamiento -20°C to +60°C.
- Formato de código Multitone Mk7 y POCSAG.
- Mensajes alfanuméricos hasta 80 caracteres de largo.
- Llamadas de grupo o equipo Admite formato de equipo de hasta 10, 100 o 1000 receptores.

Accesorios

- Fuente alimentación LA-7700IP con CPU para sistema 7000
- Receptor buscapersonas PG-M4LL.

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/rftx14e>