Fuente alimentación A-7100 con CPU para sistema 7000

Referencia: A-7100
Código: 10977100
Código EAN: 8429898028781

Características principales

- Fuente alimentación para máx. 40 secundarios de habitación.
- Caja de superficie metálica con tornillos.
- Conector para batería de emergencia.

Información adicional

- Fuente de alimentación de hasta 40 secundarios de habitación.
- Conexión para baterías como alimentación de emergencia.
- Codificación mediante Switch.
- Leds señalizadores de funcionamiento.
- Zumbador indicador de fallos.
- Conector para programación.
- La programación se debe realizar en fabrica, PROG-01.
- Fusible de protección del bus.
- Pulsador de reinicio y recarga de la programación.
- 3 salidas de alimentación del BUS.
- Alimentación 220-240VAC;50/60Hz.
- Alimentación emergencia 12VDC con batería(no incluida).
- Protección Fusible 1 Amperio.
- Dimensiones:225(An) x 180(Al) x 90(P) mm.

Accesorios

- Batería recargable de plomo ácido 12V/2,2Ah
- Central de recepción de llamadas de habitación CH-628, SIN AUDIO.
- Central de recepción de llamadas de habitación CH-758, con audio.
- Seccionador de planta FJB2.

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/a-7100

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es