

Central analógica de 2 líneas ampliable a 4 FAP544

Referencia: FAP544

Código: 80SC6200121

Código EAN:



Características principales

- Central analógica multiprocesada de 2 líneas ampliable a 4.
- Direccionamiento autodireccionable por recorrido.
- Programable localmente con teclado (PS2) o a través de PC (Puerto USB).
- Control de hasta 16 paneles repetidores mediante módulo RS232/485 (No incluido).
- Conexión Máster/Slave con hasta 16 centrales mediante módulo RS232/485 (No incluido).
- Certificada EN54 parte 2 y 4 (0051-CPD-0240).

*Para asistencia técnica es necesario descargar el Software de programación.

Características adicionales

- Dispone de 480 zonas totalmente programables (señal única, señal única con tiempo).
- Asociación de hasta 50 módulos actuadores IO500 a cada zona (configurables como entrada o salida).
- Display retroiluminado de 240 x 128 4,7".
- Cronológico con memoria de 1000 eventos.
- Longitud máxima de línea 2000m (cable 2 x 1,5m²).
- Salidas libre de tensión: Alarma 1, Alarma 2, Fallo, Programable (exclusión/falta de red).
- Salida de campo con 27V (máx. 1,5Amp).
- Salida de sirena supervisada (máx. 0,5Amp).
- Corriente total suministrada por el equipo 1,5Amp.
- Acabado en metal y plástico.
- Medidas: 490 x 350 x 140mm.
- Precisa 2 baterías BAT-12A no incluidas.

Accesorios

- Kit carteles idioma Español CARTEL-ESP
- Batería BAT-12A 12V 12Ah
- Cable apantallado M-2CA/FH
- Cable apantallado resistente al fuego RF90/400

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/central-analogica-de-2-lineas-ampliable-a-4-fap544>