Receptor vía radio modular WAVE 500-2

Referencia: WAVE 500-2
Código: 20761502
Código EAN: 8429898006109

Características principales

- Receptor a 868Mhz de 2 canales
- Carcasa de plástico ABS con antena exterior
- Hasta 500 usuarios
- Hasta 4 canales mediante tarjeta TR0
- Hasta 3 lectores de proximidad EVOPROX (ampliable)
- Compatible con los mandos emisores GO-2 y GO-4
- Instalación mural con índice de protección IP65
- Alimentación a 230Vc.a. o 12/24Vc.a. o c.c.

Dimensiones: 140(An) x 160(Al) x 48(P) mm

Información adicional

Especificaciones	
Comunicación	RF
Uso	Interior
Frecuencia RFID (Mhz)	868
Máx. usuarios	500
Máx. lectores por red	3
Requiere licencia	No
Generación de informes	No
Tensión de entrada	12Vcc,12Vca,24Vcc,24Vca,230Vca
Color	Gris
Material	Plástico
Dimensiones - Alto (mm)	160
Dimensiones - Ancho (mm)	140
Dimensiones - Profundo (mm)	48
Peso (gr.)	682

Accesorios

- Tarjeta ampliadora de relé para receptor REC TR0
- Mando emisor GO-4
- Mando emisor GO-2
- Lector de proximidad estanco EVOPROX

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/wave-500-2

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es